


Montaje Z y L para cerradura electromagnética

Modelo	Dimensiones(mm)	Tipo de puerta	Compatible	Peso (kg)
AC-EML-Z-180	168L x 39W x 24H	Madera / Metal	AC-EML-180	0.38kg
AC-EML-Z-280	250L x 48W x 29H	Madera / Metal	AC-EML-280	0.72kg

Instalación

- Para una puerta abatible con apertura hacia dentro, instale la cerradura dentro del cuadro y luego instale el montaje ZL.
- Separe la placa de la cerradura.
- Asegure el montaje L en el marco de la puerta y luego asegure la cerradura en el montaje L.
- Arme el montaje Z y asegúrelo en la puerta.
- Asegure la placa en el montaje Z.



Swing in installation

